PRIM

ENRAF NONIUS

Fisioterapia y Rehabilitación

maxEMS 2000

Equipo de estimulación muscular por impulsos eléctricos (EMS)

- Relajación de espasmos musculares
- Prevención o retraso de la atrofia del tejido
- Incremento de la circulación sanguínea local
- Re-educación muscular

Maletín Maxems

maxEMS 2000

Es un generador de impulsos que funciona con baterías: el dispositivo envía impulsos eléctricos a través de los electrodos hasta el grupo de músculos a tratar.

El dispositivo se suministra con dos canales de salida controlables y totalmente independientes.

Puede conectarse un par de electrodos a cada canal de salida. La electrónica del maxEMS 2000 crea impulsos electricos cuya amplitud, ancho del pulso, frecuencia del impulso, contracción, relajación y rampa pueden modificarse con las teclas correspondientes.

Los botones son muy fáciles de utilizar y la tapa deslizante impide cambios de configuración accidentales.

CARACTERÍSTICAS

Unidad EMS x 1
Electrodos EMS x 4
Cables x 2
Batería 9V, tipo 6 F22 x 1
Voltaje: ajustable con la ruedecilla de control de intensidad.
Forma de la onda: Impulso cuadrado bifásico asimétrico.
Intensidad del pulso: ajustable de 1-150 Hz en intervalos de 1 Hz
Tiempo de contracción: ajustable de 1 a 45 segundos en intervalos de 1 segundo
Tiempo de rampa: ajustable de 1 a 18 segundos en intervalos de 1 segundo
Temporizador: 15, 30, 45 o 60 minutos
Suministro de potencia: batería 9V, tipo 6F22
Tamaño: 105 x 70 x 24 mm
Peso: 130 g con batería
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 0-40ºC
Humedad relativa:

Manual de instrucciones

DATOS DE PEDIDO

maxEMS 2000

Código: 508574

Click cinturón

vista trasera

vista lateral

vista delantera abierto

R-12 04 008 F R00

al Servicio de la Salud

PRIM

C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 902 161 024 - Fax: 902 102 418
e-mail: info@enraf.es - www.enraf.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia